



Leitor RFID Wiegand LN-001B Linear-HCS EM 125 kHz (com teclado de senha)



Apresentação do Produto

O Leitor RFID Wiegand LN-001B foi desenvolvido com a finalidade de uso no sistema de controle de acesso por senha, cartões e chaveiros de proximidade. Funciona interligado ao receptor CTW-4, CTW-4A, Multifunção 4A e Guarita IP Linear-HCS. Tem como função, receber senhas digitadas via teclado, ler os cartões ou chaveiros de proximidade e transmitir as informações ao sistema para processamento e validação do acesso.

O Leitor LN-001B conta o recurso de sinalização de status, enviado por meio de um buzzer interno e leds coloridos, auxiliando no reconhecimento das respostas enviadas pelo sistema durante o acionamento com um dispositivo (cartão ou chaveiro) de proximidade.

Especificações:

* Tipo de Operação

Opera interligado ao Receptor CTW-4, CTW-4A, Multifunção 4A e Guarita IP sem necessidade de interfaces adicionais, para uso com o Receptor Multifunção (antigo) é necessário o uso de um Conversor Wiegand/RS485 Linear-HCS;

* Meio de Operação

Rádio Frequência 125 kHz (alcance de leitura: até 5cm).
Teclado de entrada de senhas.

* Comunicação

Wiegand 26/34 bits

* Dimensões

92(L)*92(A)*15(P)mm

* Alimentação

12 VDC 100mA

Para mais informações consulte www.linear-hcs.com.br ou entre em contato com nossa equipe de suporte Técnico.